



Aktív volume/wah pedál

Jellemzők

- könnyű burkolat
- látványos LED színek
- 2 az 1-ben funkció (volume/wah effekt)
- lábkapcsoló segítségével egyszerűen válthat a volume és a wah mód között
- sima, kúpos hangerőszabályozó

Specifikációk

www.valeton.net

- bemeneti impedancia (VOL módban): 1M Ω
- kimeneti impedancia (VOL módban): 100 Ω
- Teljesítményigény: 9V egyenáram, középső negatív
- Jelenlegi fogyasztás: 22 mA
- Méretek: 148.5 mm (mélység)/65.5 mm (szélesség)/61 mm (magasság)
- Súly: 280 g

Be- és kimenet:

- Bemenet: ¼" monó jack csatlakozó, hangszere csatlakoztatására.
- Kimenet: ¼" monó jack csatlakozó, jelkimenethez.

Megjegyzés:

A LED-ek jelzik, hogy a pedál melyik módban van (zöld = hangerő, piros = wah).
A lábkapcsoló megnyomásával válthat a hangerő és a wah módok között.